



VERSION BLACK

VERSION SILVER

Points techniques forts

- **DSP 4 canaux** : contrôle total de l'égaliseur jusqu'à 4 canaux (2 enceintes principales et 2 caissons de basses).
- **DAC 8 canaux** : utilise le mode Quad haute-performance pour délivrer 4 canaux analogiques de haute qualité.
- **Streaming réseau** : peut évoluer vers un amplificateur streaming complet avec la cartouche de streaming optionnelle A-NTC.
- **Streaming Bluetooth** : peut évoluer vers un amplificateur Bluetooth bidirectionnel avec la clé Bluetooth optionnelle A-BTC.
- **Couleur du VU-mètre** : paramétrable dans le menu de l'amplificateur – blanc ou bleu.
- **Volume ALPS** : composant ALPS haut de gamme pour le bouton de volume.
- **Caissons de basses** : 1 ou 2 caissons en mode mono ou stéréo (2.1 / 2.2).
- **Façade** : réalisée en aluminium de haute qualité, 8 mm d'épaisseur, finition brossée raffinée, anodisation noire ou grise.

L'amplificateur intégré **NOVA A-i130** incarne tout le savoir-faire d'Advance Paris et est conçu pour les audiophiles exigeants.

Conçu pour allier musicalité, puissance maîtrisée et esthétique haut de gamme, le **NOVA A-i130** repose sur une architecture hybride : un étage de préamplification à tube ECC81 qui apporte chaleur, richesse harmonique et profondeur à l'expérience d'écoute, associé à une section amplificatrice à transistors en Classe AB délivrant **2 x 130 W RMS**, offrant dynamisme, contrôle et précision.

Son cœur numérique est tout aussi impressionnant : un DSP 4 canaux pour la correction acoustique suivi d'un DAC ES-S9017S 8 canaux (utilisé en mode Quad) pour une conversion haute résolution. Cela permet 4 canaux entièrement indépendants (2 enceintes principales et jusqu'à 2 caissons de basses), votre véritable voie vers la Haute-fidélité.

Accessoires

- **A-NTC** : cartouche de streaming optionnelle s'insérant dans l'amplificateur NOVA pour des fonctions de streaming complètes.
- **A-BTC** : clé Bluetooth optionnelle pour une connectivité facile. Possibilité de connecter un casque Bluetooth qui diffusera toutes les sources connectées à votre amplificateur NOVA.
- **A-RTR** : télécommande sans fil en métal optionnelle pour contrôler élégamment les fonctions de base de l'amplificateur (alimentation, volume, changement d'entrée, muet).

Le **NOVA A-i130** vous captivera autant par ses performances que par son design élégant.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance de sortie 8Ω	133W (THD+N 1%, 1kHz, 2 channels driven)
Puissance de sortie 4 Ω	200W (THD+N 1%, 1kHz, 2 channels driven)
Puissance de sortie 8Ω (20Hz - 20kHz, THD+N inf. to 0,07%)	125W (2 channels driven)
Puissance de sortie 4Ω (20Hz - 20kHz, THD+N inf. to 0,07%)	186W (2 channels driven)
Réponse en fréquence	20Hz > 80kHz (31W, 8Ω)
Distorsion	0.042% (1kHz, 90W, 8Ω)
Rapport signal/Bruit	112 dB (1kHz, 90W, 8Ω)
Compatibilité entrée AC	115/230V 50/60Hz with switch
Type/puissance de transformateur	Toroidal / 380VA
DAC / DSP	ESS9017S Multi-Channels / ADAU1452
Entrées numériques	(3x) Optique : 24bit - 192kHz PCM (3x) Coaxial : 24bit - 192kHz PCM (1x) USB audio 24bit/192 kHz PCM - DSD64 - DSD128 HDMI eARC : PCM Stereo
Entrée A-BTC	For A-BTC Bluetooth dongle (optional)
Entrée A-NTC	For A-NTC network streamer (optional)
Entrées analogiques	RCA LINE level (5x) - MM PHONO level (1x) + GROUND
Sorties analogiques	RCA: REC-OUT (x1), PRE-OUT (x1), SUB-OUT (x2)
Prise casque	6.35mm jack
Borniers enceintes	(2x) Screw terminals compatible with bare cable, spade and banana plugs
Mise à jour / DSP	(2x) USB A
Télécommande	Infrared, REM-21, compatible with A-i190 / A-i130
Prise Trigger	(2x) Input and Output, 12V
Dimensions produit (LxHxP en cm)	43x17.5x35.1
Dimensions packaging (LxHxP en cm)	54.5x29.5x53.5
Poids brut (kg) / Poids net (kg)	17.25 / 13.3
Modèle n°	A-i130 NOVA
Code EAN	3 760 179 292 602 (silver) - 3 760 179 292 695 (black)

