



La télécommande rotative **A-RTR** pilote votre amplificateur Advance Paris NOVA ou APEX depuis votre fauteuil : volume, choix de l'entrée, sourdine et mise en veille.

Elle communique sans fil avec l'amplificateur par l'intermédiaire du module **A-BTC**, vendu séparément. Pour économiser la batterie, elle se met en veille et se reconnecte en un ou deux clics de couronne.

Points techniques forts

- **Couronne rotative** : réglage du volume d'un simple geste.
- **Cinq commandes** : volume, entrée suivante, entrée précédente, sourdine et standby.
- **Sans fil** : liaison avec l'amplificateur via le module A-BTC.
- **Batterie rechargeable** : Li-ion polymère 950 mAh, 2 à 3 mois d'autonomie en utilisation normale.
- **Recharge USB-C** : 2 h, avec tout chargeur de téléphone ou tablette (non fourni).

Compatibilité

- **NOVA** : amplificateurs Advance Paris de la gamme NOVA, avec module A-BTC.
- **APEX** : amplificateurs Advance Paris de la gamme APEX, avec module A-BTC.
- **A-BTC** : module requis, non fourni.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Compatibilité	Amplificateurs NOVA et APEX, avec module A-BTC (non fourni)
Batterie	Li-ion polymère 3,7 V - 950 mAh - 3,515 Wh
Autonomie	Dépendante de l'utilisation, 2 à 3 mois en utilisation normale
Recharge	USB-C, 2 h typiquement, tout chargeur de téléphone ou tablette (non fourni)
Contenu de la boîte	Télécommande A-RTR, câble USB-A vers USB-C
Dimensions produit (L × H × P en cm)	6,5 × 6 × 8,5
Dimensions packaging (L × H × P en cm)	12,5 × 9,2 × 12,5
Poids brut / poids net (kg)	0,734 / 0,546
Modèle n°	A-RTR
Code EAN	3 760 179 292 657