ADVANCE
PARIS



A | I190





VERSION NOIRE VERSION GRISE

L'amplificateur intégré **NOVA A-I190** incarne tout le savoir-faire d'Advance Paris et est spécialement conçu pour les audiophiles exigeants. Outre quelques entrées supplémentaires, la principale différence avec l'A-I130 réside dans la double alimentation électrique intégrée à l'A-I190. Comme s'il s'agissait de deux amplificateurs mono réunis dans un seul boîtier, cette caractéristique confère à l'A-I190 une excellente scène sonore, une puissance impressionnante et un son naturel, lui permettant d'alimenter n'importe quelle enceinte avec une grande aisance.

Conçu pour allier musicalité, puissance maîtrisée et esthétique haut de gamme, le **NOVA A-I190** repose sur une architecture hybride : un étage de préamplification à tube ECC81 qui apporte chaleur, richesse harmonique et profondeur à l'expérience d'écoute, associé à une section amplificatrice à transistors en Classe AB délivrant **2 x 190 W RMS**, offrant dynamisme, contrôle et précision.

Son cœur numérique est tout aussi impressionnant : un **DSP 4 canaux** pour la correction acoustique suivi d'un **DAC ESS9017S 8 canaux** (utilisé en mode Quad) pour une conversion haute résolution. Cela permet 4 canaux entièrement indépendants (2 enceintes principales et jusqu'à 2 caissons de basses), votre véritable voie vers la haute fidélité.

Points techniques forts

• **Double mono :** 2 gros transformateurs toroïdaux pour une excellente scène sonore, une puissance élevée et une grande dynamique.
• **DSP 4 canaux :** contrôle total de l'égaliseur jusqu'à 4 canaux (2 enceintes principales et 2 caissons de basses).
• **DAC 8 canaux :** utilise le mode Quad haute performance pour délivrer 4 canaux analogiques de haute qualité.
• **Streaming réseau :** peut évoluer vers un amplificateur streaming complet avec la cartouche de streaming optionnelle A-NTC.
• **Streaming Bluetooth :** peut évoluer vers un amplificateur Bluetooth bidirectionnel avec la clé Bluetooth optionnelle A-BTC.
• **Couleur du VU-mètre :** paramétrable dans le menu de l'amplificateur, blanc ou bleu.
• **Volume ALPS :** composant ALPS haut de gamme pour le bouton de volume.
• **Caissons de basses :** 1 ou 2 caissons en mode mono ou stéréo (2.1 / 2.2).
• **Façade :** réalisée en aluminium de haute qualité, 8 mm d'épaisseur, finition brossée raffinée, anodisation noire ou grise.

Accessoires

• **A-NTC :** cartouche de streaming optionnelle s'insérant dans l'amplificateur NOVA pour des fonctions de streaming complètes.
• **A-BTC :** clé Bluetooth optionnelle pour une connectivité facile. Possibilité de connecter un casque Bluetooth qui diffusera toutes les sources connectées à votre amplificateur NOVA.
• **A-RTR :** télécommande sans fil en métal optionnelle pour contrôler élégamment les fonctions de base de l'amplificateur (alimentation, volume, changement d'entrée, muet).

Le **NOVA A-I190** vous captivera autant par ses performances que par son design élégant.

13, rue du coq gaulois - 77170 Brie-Comte-Robert - France / Tel.+33 (0)1 60 18 59 00 / info@advanceparis.com / www.advanceparis.com

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance de sortie 8 Ω	**195 W (THD+N 1 %, 1 kHz, 2 canaux pilotés)**
Puissance de sortie 4 Ω	**297 W (THD+N 1 %, 1 kHz, 2 canaux pilotés)**
Puissance de sortie 8 Ω (20 Hz - 20 kHz, THD+N inf. à 0,07 %)	**185 W (2 canaux pilotés)**
Puissance de sortie 4 Ω (20 Hz - 20 kHz, THD+N inf. à 0,07 %)	**276 W (2 canaux pilotés)**
Réponse en fréquence	**20 Hz > 80 kHz (43 W, 8 Ω)**
Distorsion	**0,042 % (1 kHz, 135 W, 8 Ω)**
Rapport signal/bruit	**105,1 dB (1 kHz, 135 W, 8 Ω)**
Compatibilité entrée AC	**115/230 V 50/60 Hz avec interrupteur**
Type / puissance du transformateur	**(2x) Toroïdal / (2x) 280 VA**
DAC / DSP	**ESS9017S multicanaux / ADAU1452**
Entrées numériques	**(3x) Optique : 24 bit - 192 kHz PCM**
	(3x) Coaxial : 24 bit - 192 kHz PCM
	(1x) USB audio 24 bit / 192 kHz PCM - DSD64 - DSD128
	HDMI eARC : PCM Stéréo
Entrée A-BTC	**Pour le dongle Bluetooth A-BTC (en option)**
Entrée A-NTC	**Pour le diffuseur réseau A-NTC (en option)**
Entrées analogiques	**Niveau LIGNE RCA (5x) - Niveau PHONO MM/MC (1x) + MASSE**
Sorties analogiques	**REC-OUT (1x), PRE-OUT (1x) RCA - (1x) XLR, SUB-OUT (2x)**
Prise casque	**Jack 6,35 mm**
Borniers enceintes	**(2x) Borniers à vis compatibles câble nu, fourche et banane**
Mise à jour / DSP	**(2x) USB A**
Télécommande	**Infrarouge, REM-21, compatible avec A-I130 / A-I190**
Prise Trigger	**(2x) Entrée et sortie, 12 V**
Dimensions produit (L × H × P en cm)	**43 × 19,2 × 45,4**
Dimensions packaging (L × H × P en cm)	**54,5 × 29,5 × 53,5**
Poids brut / poids net (kg)	**23,1 / 19**
Modèle n°	**A-I190 NOVA**
Code EAN	**3 760 179 292 619 (gris) - 3 760 179 292 701 (noir)**

